

## Keypad Deadbolt – Quick Reference for Programming Function

## Clavier à pêne dormant - Référence rapide pour la fonction de programmation

## Teclado Cerradura con pasador sencillo - Referencia rápida para la función de programación

Step 1 Remove battery cover – Press and hold PROGRAM button until blue light flashes.




Étape 1 Retirer le couvercle de la batterie - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que le PROGRAMME le voyant bleu clignote.
























Paso 1 Quite la tapa de la batería - Mantenga oprimido el botón de PROGRAMA hasta que parpadee la luz azul.

Step 2 Enter the data in the row based on what you want to do.

Étape 2 Entrez les données dans la ligne ci-dessous sur la base de ce que vous voulez faire.

Paso 2 Ingrese los datos de la fila inferior en base a lo que quieres hacer.

	(BLUE Light) / (La lumière BLEUE) / (La luz AZUL)
	(GREEN Light) / La lumière VERTE) / (La luz VERDE)
	(RED Light) / La lumière ROUGE) / (La luz ROJA)

Steps / Mesures / Pasos:	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	
Function Fonction Función	Enter Administration Code (from page 2 of User Guide)  Entrez Votre Code d'Administrateur (à partir de la page 2 du Guide de l'Utilisateur)  Ingrese su Código Administrativo Personal (de la página 2 de la Guía del Usuario)	Press Function Button  Appuyez sur le Bouton Pour la Fonction  Pulse el Botón de Función	Press Enter  Appuyez sur "Enter"  Oprima "Enter"	Enter  Entrez Ingrese	Press Enter Appuyez sur "Enter"  Oprima "Enter"	Data Confirmaton Confirmation des Données  Los Datos de Confirmación	Press Enter Appuyez sur "Enter"  Oprima "Enter"	Programming Completed Programmation Achevée  Programación Completa
Add a User Code Comment Programmer un Code d'Entrée Programar un Código de Entrada	Administration Code Code d'Administrateur Código Administrativo			New 4 to 10 Digit User Code Nouveau Code de 4 à 10 Chiffres Nuevo Código de 4 a 10 Dígitos		New 4 to 10 Digit User Code Nouveau Code de 4 à 10 Chiffres Nuevo Código de 4 a 10 Dígitos		 GREEN light is good RED light, restart at Step 1
Remove a User Code Comment Supprimer un Code Borrar un Código	Administration Code Code d'Administrateur Código Administrativo			User Code to be Removed Le Code à Supprimer El Código Que se Desea Borrar		User Code to be Removed Le Code à Supprimer El Código Que se Desea Borrar		La lumière VERTE – bon / La lumière ROUGE – recommencer à l'Étape 1
Change Administration Code Comment Changer le Code d'Administrateur Cambiar el Código Administrativo	Administration Code Code d'Administrateur Código Administrativo			New 6 Digit Administration Code Nouveau Code d'Administrateur à 6 Chiffres Nuevo Código Administrativo de 6 Dígitos		New 6 digit Administration Code Nouveau Code d'Administrateur à 6 Chiffres Nuevo Código Administrativo de 6 Dígitos		La luz VERDE – bueno / La luz ROJA – comenzar desde el paso 1 
Delete All User Codes Comment Supprimer Tous les Codes Borrar Todos los Códigos	Administration Code Code d'Administrateur Código Administrativo			Current Administration Code Actuel Code d'Administrateur Código Administrativo Actual		 GREEN light is good / RED light, restart at Step 1 La Lumière VERTE – bon / La Lumière ROUGE – recommencer à l'Étape 1 La luz VERDE – bueno / La Luz ROJA – comenzar desde el Paso 1		
Deactivate/Reactivate All User Codes Comment Désactiver ou Réactiver Tous les Codes Desactivar / Reactivar Todos los Códigos	Administration Code Code d'Administrateur Código Administrativo			 GREEN light is good / RED light, restart at Step 1 La lumière VERTE – bon / La lumière ROUGE –recommencer à l'Étape 1 La luz VERDE – bueno / La luz ROJA – comenzar desde el Paso 1				
We recommend confirming changes by testing code after programming is complete Nous recommandons des changements confirmant par le code de test après la programmation est terminée Se recomienda confirmar los cambios de código de prueba después de completar la programación								